




|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288184412 | <b>Abmessung:</b>     | 200x70x40 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05074757001   | <b>Gewicht:</b>       | 240 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7400 VDE      | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter
- Mit einstellbarem Drehmoment von 1,7-3,5 Nm
- Deutlich hör- und spürbares Übrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen
- Blitzschneller Austausch der Wechselklingen

Drehmoment-VDE-Handhalter für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt. Mit einstellbarem Drehmoment von 1,7-3,5 Nm. Deutlich hör- und spürbares Übrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Unbegrenztes manuelles Lösemoment. Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen: Das Griff-/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.



### Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

### Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

### Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes. Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm EN ISO 6789.

### Hör- und spürbares Überlasten




Deutlich hör- und spürbares Überlasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

### Unbegrenzttes Lösemoment




Unbegrenzttes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

### Einsetzen der Klinge



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

### Entnahme der Klinge



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|  |                    |  |  |  |  |  |                |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | art. no.           | mm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                   | mm                                                                                    | inch                                                                                  |                |
|  | 05074752001        | 7440 VDE                                                                            | 9,0                                                                                 | 0,3-1,2                                                                              | 0,05                                                                                  | 192                                                                                   | 7 9/16"        |
|  | 05074750001        | 7441 VDE                                                                            | 9,0                                                                                 | 1,2-3,0                                                                              | 0,10                                                                                  | 192                                                                                   | 7 9/16"        |
|  | <b>05074757001</b> | <b>7444 VDE</b>                                                                     | <b>9,0</b>                                                                          | <b>1,7-3,5</b>                                                                       | <b>0,10</b>                                                                           | <b>192</b>                                                                            | <b>7 9/16"</b> |

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05074757001>

Wera - 7400 VDE

05074757001 - 4013288184412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)